

ISTRUZIONI ST2PLUS / VERSIONE 12 VOLTS (batteria non inclusa)

Lo scacciapipi elettronico professionale **ST2plus** è costruito per durare nel tempo garantendo sempre la massima efficienza di emissione ed il raggiungimento di significativi risultati nel campo della derattizzazione e disinfestazione di ambienti soggetti a visite di topi, ratti, scarafaggi, ragni ed altre specie di piccoli insetti. Il dispositivo consente di ottenere un' emissione continua oppure alternata di ultrasuoni, commutabile tramite il pulsante di test e, rispetto alla versione ST2, eroga una potenza superiore, è dotato di un doppio circuito ad effetto sorpresa antiassuefazione, nonché di manopola per regolazione frequenza studiata per allontanare anche molte specie di volatili, gatti, insetti, ed alcuni tipi di striscianti.

Si presta inoltre egregiamente alla difesa di cantine, depositi, garages anche adibiti a depositi di generi alimentari quali supermercati, panifici e comunque in ambienti in cui l'uso dei veleni è pericoloso o sconsigliato ottemperando anche alle linee guida HACCP (*). E' assolutamente innocuo all'uomo ed è compatibile con altri impianti tecnologici, antifurti, linee trasmissione dati etc.

PULSANTE DI PROVA : (POSTO SUL RETRO IN BASSO A DESTRA)
Due funzioni svolte con lo stesso pulsante:

Appena accendiamo l' apparecchio dandogli corrente, noteremo il led spento: siamo in modo alternato (RESET) e, attendendo 30/50 secondi circa noteremo che comincerà a lampeggiare per altri 30/50 secondi per poi spegnersi. Attesi altri 30/50 s. il led lampeggerà per un altro ciclo di emissione di 30/50 s. e così via. Premendo il pulsante, testeremo l'apparecchio mediante emissione di una nota molto forte; inoltre commuteremo lo stato di funzionamento che diventerà continuo senza interposizione di pause. Noteremo quindi il led che lampeggia senza più smettere.

Nell'eseguire la prova: Allontanate ST2plus dalle orecchie.

E' consigliabile eseguirla almeno 2 volte l'anno per assicurarsi della piena efficienza dei circuiti.

Per tornare allo stato di partenza (RESET) sarà sufficiente togliere corrente all'apparecchio per 60 secondi e poi riaccenderlo.

MODULAZIONE : (ALBERINO BIANCO POSTO SUL FIANCO DESTRO VERSO IL FONDO)

La manopola consente di agire sulla modulazione di frequenza degli Ultrasuoni, essa deve essere variata periodicamente. La regolazione non influenza la potenza di emissione che è sempre la massima possibile.

FREQUENZA : (ALBERINO BIANCO POSTO SUL FIANCO DESTRO VERSO IL CENTRO)

E' possibile variare la frequenza US agendo semplicemente su tale alberino.

Per locali infestati da topi ma non soggetti ad attività umane (cantine, depositi), ruotare in senso orario la manopola. In ambienti di lavoro abituali regolare in senso antiorario.

Allontanamento di altre specie: fate funzionare lo strumento per 10 gg. ed osservarne i risultati prima di effettuare ogni modifica della frequenza, sperimentalmente troveremo il punto di massimo disturbo.

LED DI EMISSIONE : (POSTO SUL RETRO SOPRA IL PULSANTE DI PROVA)

Consente di stabilire il modo di funzionamento dell' apparecchio.

In modo alternato : lampeggia per un periodo - pausa - lampeggia per un periodo e così via.

In modo continuo : lampeggia senza pausa.

RACCOMANDAZIONI D' USO

I risultati migliori si ottengono con apparecchi in funzione per 20-25 giorni, poi spenti per 48 ore e riaccesi per un nuovo ciclo modificando la modulazione mediante rotazione della manopola.

E' possibile realizzare un primo periodo di intervento commutando lo strumento in modo continuo (ricordiamo: la commutazione si esegue premendo il pulsante di prova) al fine di stordire gli infestanti, dopodichè nell' arco di qualche giorno (10-15) si potrà passare all' emissione periodica che è consigliata per il suo effetto shock/sorpresa.

Gli apparecchi sono forniti con ATTACCO ACCENDISIGARI.

L'apparecchio funziona a 12 Volt. Tensione max 14 Volt. IL POSITIVO E' COLLEGATO AL CENTRO.

Il dispositivo e' protetto contro inversione di polarità; invertendola non si provocherà alcun danno, ma esso non funzionerà.

E' possibile collegare in parallelo più apparecchi ad una sola batteria di adeguata capacità.

Non scaricare mai completamente la batteria , specialmente se al piombo.

In funzionamento alternato (pausa/emissione) l'apparecchio consuma di meno e si prolunga l'autonomia delle batterie.

*) Dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26/3/1980 : "I requisiti minimi obbligatori per tutti gli ambienti ove vengano contenuti alimentari, sono l'adozione di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali od insetti infestanti".